

PikoButton



SE, GB

SE Beskrivning

PikoButton manöverkontakter är designade för att vara mycket robusta. De är lätta och trevliga att använda. PikoButton är lättryckta och lämpliga att använda för omgivningskontroll, kommunikationshjälpmedel, larm osv.

PikoButton finns i flera modeller och många trevliga färger och kan användas tillsammans i många olika kombinationer.

Det krävs väldigt liten manöverkraft, ett tryck motsvarande 75 gram för FingerButton, FingerDual och PikoButton30. 125 gram gäller för den större PikoButton50. Det går lika bra att trycka på kanten som i mitten av kontakten. FingerButton, PikoButton30 och PikoButton50 har en 3,5 mm telepropp. FingerDual har 3,5 mm stereopropp, PikoButton SW5R har en D-SUB 9 kontakt.

Det är enkelt att fästa kontakterna, PikoButton har ett gängat M4-hål i botten. Finger-kontakterna har kardborreband för att fästas runt fingrarna. SW5R har kardborre på undersidan för montering.

GB Description

PikoButtons are control switches, designed to be very durable but still easy and pleasant to use. Because of PikoButtons' sensitivity they are suitable for controlling the environment control systems, communication devices, assistant alarms, etc.

PikoButtons are available in several models and colours which allows them to be used in several different combinations.

The activation force of the buttons is very small, only 75 grams for FingerButton, FingerDual and PikoButton30. 125 grams goes for the bigger PikoButton50. The same activation force can be used at the edge of the switch. FingerButton, PikoButton30 and PikoButton50 has a 3.5 mm plug. FingerDual has a 3.5 mm stereo plug. PikoButton SW5R has a D-SUB 9 contact.

The mounting of the buttons is very easy: PikoButton has one M4-hole in the middle of the bottom. Finger-buttons has Velcro to be adjusted for use over two fingers. SW5R has Velcro in the bottom for mounting.

SE Handhavande

- Linda kabeln separat
- Vid rengöring, använd en lätt fuktad trasa med vatten eller alkohol
- Vid problem med manöverkontakten, kontakta din leverantör

Observera följande!

- Linda inte kabeln runt manöverkontakten
- Dra inte hårt i manöverkontaktens kabel
- Doppa inte manöverkontakten i vatten eller annan vätska
- Använd inte lösningsmedel för att rengöra manöverkontakten



- Överskrid inte maximum ström och spänning
- Utsätt inte manöverkontakten för extrem kyla eller hetta

GB Switch care

- Wrap the cable separately
- Use a slightly damp cloth with water or alcohol
- Contact your supplier if you have problems with the switch

Do not:

- wrap the cable around the switch
- pull on the cable of the switch
- immerse the switch in water
- use solvents to clean your switch
- overload your switch connection
- expose switch to extreme heat or cold



SE Teknisk information

Obs: Garantin gäller inte om manöverkontakten har öppnats. Tillverkaren är inte ansvarig för skador som kan ha uppkommit då den öppnats.

GB Technical information

Note: The guarantee expires when the switch is opened. The manufacturer is not responsible for the damage that might occur in the opening process.

PikoButton30

Diameter: 30 mm
 Manöverkraft/Operating force: 75 gr
 Vikt/Weight: 40 gr
 Max belast/Max load: 12V/50 mA
 Max/min temp: -30 - +80°C

Art:	Färg/Colour
451000	Röd/Red
451001	Grön/Green
451002	Blå/Blue
451002	Gul/Yellow
421004	Orange
451005	Svart/Black
451006	Vit/White
451007	Guld/Gold
451008	Silver

PikoButton50

Diameter: 50 mm
 Manöverkraft/Operating force: 125 gr
 Vikt/Weight: 60 gr
 Max belast/Max load: 12/50 mA
 Max/min temp: -30 - +80°C

Art:	Färg/Colour
451500	Röd/Red
451501	Grön/Green
451502	Blå/Blue
451503	Gul/Yellow
451504	Orange
451505	Svart/Black
451506	Vit/White
451507	Guld/Gold
451508	Silver
451509	Transparent

451510 FingerButton

Manöverkraft/Operating force: 75 gr

Max belast/Max load: 12V/50 mA

Max/min temp: -30 - +80°C

451511 FingerDual

Manöverkraft/Operating force: 75 gr

Max belast/Max load: 12V/50 mA

Max/min temp: -30 - +80°C




4513 PikoButton SW5R

Diameter: 50 mm

Manöverkraft/Operating force: 125gram

Max belast/Max load: 12V/50 mA

Max/min temp: -30 - +80°C



D-SUB 9 connector diagram:

SE Återvinning av elavfall

PikoButton innehåller elektronik som skall återvinnas när produkten kasseras. Lämnas till miljöstation för elavfall.



GB Recycling Waste Electrical and Electronic Equipment

PikoButton contains electronic components that must be recycled. When the product is disposed of, hand it in to a recycling centre for waste electrical of electrical and electronic equipment.



PikoButton tillverkas av Pikosystems, Finland
PikoButton is a product from Pikosystems, Finland



Gewa AB

BOX 92, SE-191 22 SOLLENTUNA, SWEDEN
TEL: +46 (0)8-594 694 00 • FAX: +46 (0)8-594 694 19
E-MAIL: info@gewa.se • WEB: www.gewa.se